

Návod Reproduktor Portable KL-3528

Specifikace:

BT: V4.2
Pracovní vzdálenost: 10 m
SNR: 90db
Baterie: 3,7V 1200mAh
Normální doba přehrávání hlasitosti: 1,5H-3H
Reproduktor: 52mm*1
Výkon: 4Ω/5W*1
Frekvenční odezva: 120HZ-20 KHZ
Rozměr: 73,4*73,4*95,5 mm
Hmotnost: 263 g
Nabíjení: 5V/1200mAh
Doba nabíjení: 1,5-2 hodiny

FUNKCE REPRODUKTORU:

1. Podporuje všechny bezdrátové funkce
2. S funkcí FM můžete automaticky vyhledávat rozhlasové stanice
3. S Hi-Fi reproduktorem zajistíte dlouhý a jasný zvuk
4. Podporuje kartu Micro SD a USB, přehrává zvuk ve formátu MP3
5. Bezdrátová pracovní vzdálenost je 10 m
6. Se vstupem AUX můžete přímo připojit vnější zařízení, například tablet, PC/TV, mob.telefon
7. Automaticky se vypne, pokud odpojíte BT na 30 minut

FUNKCE SLOTU A KLÍČE:

1. Slot DC 5V: K nabíjení použijte standartní nabíjecí kabel Micro USB V8
2. Slot TF: Může dekódovat a přehrávat zvuk ve formátu MP3, když do slotu vložíme kartu TF
3. Slot USB: Může dekódovat a přehrát zvuk ve formátu MP3, když do slotu vložíte USB
4. AUX: Použijte vstup Mini 3,5 přes vnější zařízení
5. « Při přehrávání hudby, dlouhým stisknutím snížíte hlasitost, krátkým přeskočíte na skladbu předešlou
6. » Při přehrávání hudby, dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost, krátkým dáte další skladbu
7. **M** Při přehrávání hudby (USB, TF karta, BT, FM) krátkým stisknutím přepnete jeden z módů
8. **©** Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete. Při přehrávání hudby krátkým stisknutím tlačítka aktivujete přehrávání/pozastavení. V režimu FM stiskněte krátce pro automatické vyhledávání stanice, dalším stisknutím zastavte vyhledávání. V režimu BT se spárovaným mob.telefonem krátkým stisknutím přijmete hovor.

Poznámka: V režimu FM zapojte mikro nabíjecí kabel, abyste získali lepší rádiovou stanici FM.