Visací zámek na otisk prstu - návod

První nastavení: Registrace otisku správce (1. otisk)

První registrovaný prst se stává administrátorským. Tento prst budete potřebovat k potvrzení každého dalšího přidávání nových otisků.

1. **Aktivace zápisu:** Přiložte vybraný prst na snímač a **podržte ho zhruba 5 sekund**, dokud se nerozsvítí **modrá kontrolka**. Jakmile se rozsvítí, prst zvedněte.
2. **Skenování prstu:** Nyní začne samotné načítání. Přiložte stejný prst na snímač opakovaně (obvykle **5× až 10× za sebou**).
    a. *Tip:* Pokaždé prst přiložte pod mírně jiným úhlem, aby zámek Vaše bříško prstu dobře poznal.
3. **Úspěšné uložení:** Každé úspěšné přiložení doprovází bliknutí modré kontrolky. Jakmile se kontrolka rozsvítí zeleně, otisk správce je úspěšně uložen. Pokud blikne červená, došlo k chybě a musíte postup opakovat.

Přidání dalších otisků (2. až 10. otisk)

Zámek většinou dokáže pojmout až 10 různých otisků (např. pro rodinné příslušníky nebo Vaše další prsty).

1. **Ověření správce:** Přiložte a **podržte prst správce po dobu cca 5 sekund**, dokud se nerozsvítí **modrá kontrolka**.
2. **Skenování nového prstu:** Jakmile modrá kontrolka svítí, přiložte **nový prst**, který chcete přidat.
3. **Opakování:** Opět nový prst přiložte **5× až 10× za sebou** z různých úhlů, dokud se nerozsvítí **zelená kontrolka**, která potvrdí úspěšné uložení.

Resetování zámku (Smazání všech otisků)

Pokud chcete zámek uvést zpět do továrního nastavení (např. ho chcete někomu darovat), vymažou se všechny uložené otisky najednou.

1. Přiložte **prst správce** na snímač a držte ho velmi dlouho (cca **10 až 12 sekund**).
2. Kontrolka projde modrým a bílým blikáním a následně se rozsvítí **červeně**.
3. Jakmile svítí červená, prst zvedněte.
4. Kontrolka se rozsvítí zeleně a zámek je kompletně vymazaný (nyní ho opět otevře jakýkoli prst).

Nabíjení a signalizace

- **Nízký stav baterie:** Pokud po odemčení zámku začne kontrolka červeně blikat, znamená to, že baterie dochází. Zámek co nejdříve nabijte pomocí přiloženého kabelu
- **Nouzové otevření:** Pokud se zámek vybije úplně a zůstane zamčený, stačí k němu připojit powerbanku nebo nabíječku. Zámek dostane energii a můžete ho okamžitě otiskem odemknout.

Důležité upozornění: Snímač otisků udržujte čistý a suchý. Pokud máte mokré nebo hodně špinavé ruce, zámek nemusí otisk správně rozpoznat.